

## Motorola V66

### Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości i zatwierdź WYBIERZ
2. Następnie wciśnij klawisz Menu
3. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych i zatwierdź WYBIERZ
4. Wybierz Kanały aktywne, a następnie wybierz Nowy kanał
5. Wprowadź numer danego kanału a następnie zaakceptuj go

### Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości i zatwierdź WYBIERZ
2. Następnie wciśnij klawisz Menu
3. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych i zatwierdź WYBIERZ
4. Wybierz opcję Usługa
5. Wybierz Wł.

### Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu, wybierz Wiadomości i zatwierdź WYBIERZ
2. Następnie wciśnij klawisz Menu
3. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych i zatwierdź WYBIERZ
4. Wybierz opcję Usługa
5. Wybierz Wył.

## Motorola M3888, M3688, T180, V3688, cd930

### Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK.
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK.
3. Zaznacz Włączone i potwierdź klawiszem OK.
4. Pojawi się komunikat: Podaj kanał
5. Wprowadź numer danego kanału i potwierdź klawiszem OK.

**UWAGA!** Aparat umożliwia ustawienie tylko jednego kanału. Wprowadzenie numeru powoduje uruchomienie odbioru wiadomości.

### Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK.
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK.
3. Zaznacz Wyłączone i potwierdź klawiszem OK

## Motorola V2288, T2288, T250, T260, V50

### Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty, a dalej Komunikaty sieci
2. Następnie wybierz Lista kanałów, a potem Zmienić?
3. Pojawi się pole dla numeru kanału
4. Wprowadź numer danego kanału i potwierdź klawiszem OK.

### Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty, a dalej Komunikaty sieci
2. Następnie wybierz Włączony
3. Potwierdź klawiszem OK.

### Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty, a dalej Komunikaty sieci
2. Następnie wybierz Wyłączony
3. Potwierdź klawiszem OK

## Motorola L7089, P7389i, V3690

### Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty, a dalej Nadawanie Komórkowe
2. Następnie wybierz Lista kanałów, a potem Indeks kanałów
3. Wybierz jedną z pięciu opcji np.: 1. Po wybraniu opcji wybierz Zmienić i pojawi się Podaj kanał
4. Wprowadź odpowiedni numer kanału informacyjnego
5. Zaakceptuj go

### Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty
2. Nadawanie Komórkowe
3. Następnie wybierz Włączone

### Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty
2. Nadawanie Komórkowe
3. Następnie wybierz Wyłączone

## Motorola C200

### Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Przechodzimy do opcji Tematy
4. Wciskamy klawisz Wybierz

5. Jeśli pojawi się napis Indeks i numer kanału ponownie wciskamy Wybierz
6. Wybieramy Dodaj i wprowadzamy numer interesującego nas kanału, po czym potwierdzamy OK.
7. Jeśli natomiast zamiast kanału pojawi się komunikat Brak tematów. Dodać temat?, potwierdzamy OK i postępujemy jak powyżej
8. Przechodzimy do opcji Język
9. Wybieramy English. (Polski jest ustawiony standardowo. Nie da się go wyłączyć)
10. Konfiguracja została zakończona

#### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Włączone

#### **Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Wyłączone

## **Motorola C550**

### **Wprowadzanie kanałów do telefonu**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Wybierz Ustawienia
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz opcję [Nowy kanał] i potwierdź
5. Wprowadź numer kanału i zmianę potwierdź
6. Wybierz Języki i potwierdź wybierając Zmień

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Wybierz Ustawienia
3. Usługa: wł

### **Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Wybierz Ustawienia
3. Usługa: wył

## **Motorola E365**

### **Wprowadzanie kanałów do telefonu**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Następnie wybierz Ustawienia wiadomości oraz Ustawienia alarmu
3. Usługa wł
4. Wybierz Aktywne kanały
5. Wpisz kanał i zaakceptuj Ok.
6. Wybierz Języki zaznacz Automatyczny

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Następnie wybierz Ustawienia wiadomości oraz Ustawienia alarmu
3. Usługa wł

### **Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Następnie wybierz Ustawienia wiadomości oraz Ustawienia alarmu
3. Usługa wył

### **Odczyt - Oglądanie wiadomości przychodzących z Tu i Teraz**

W telefonie wszystkie informacje przychodzące z kanałów Tu i Teraz na telefonie wyświetlane zostaną w postaci zasłaniającej ekran główny aby pojawił się ekran główny należy odczytać wiadomość CB (w ten sposób w tym telefonie wyświetlane są SMS klasy 0)

### **Przechowywanie alertów przychodzących z kanałów Tu i Teraz**

Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienie alarmu info > Skrzynka odbiorcza przechowywanych jest 10 wiadomości otrzymanych poprzez CB. W miarę napływu informacji wiadomości starsze zastępowane są ostatnio przychodzącymi.

## **Motorola V300, V500, V600, V547, V525**

### **Wprowadzanie kanałów do telefonu**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał
5. Wpisz kanał i zaakceptuj Ok

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu ) wejść do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K: \_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

### **Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów**

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł

### Wyłączenie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył

## Motorola V3, K1

### Wybór języka

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Usługi informacyjne
3. Wybierz Opcję, potem Ustawienia, następnie Język

### Wybór kanałów

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Usługi informacyjne
3. Wybierz Opcję, potem Ustawienia, następnie Aktywne kanały

### Włączenie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Usługi informacyjne
3. Wybierz Opcję, potem Ustawienia, następnie Usługa

### Włączenie odbioru informacji lokalnych

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50

## Motorola C140

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustaw
4. Dokonaj modyfikacji następujących parametrów:
5. Wybierz Aktywne kanały
6. Wybierz opcję [Nowy kanał] i potwierdź:
7. Wprowadź numer kanału  Lista dostępnych kanałów i zmianę potwierdź.
8. Wybierz Języki i potwierdź wybierając Zmień
  - a. Język1: Polski [ustaw]
  - b. Język2: English [ustaw]
  - c. Język3: Automatyczny [ustaw]
  - d. Język4: [wybierz dowolny]
9. Po dokonaniu zmian zatwierdź wybierając Gotowe [lewy przycisk funkcyjny]

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wł [ustaw spośród opcji wł/wył]

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wył [ustaw spośród opcji wł/wył]

### Kanał 50

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji następujących parametrów:
5. Wybierz Szybki podgląd
6. Wprowadź numer kanału 050 i potwierdź OK [prawy przycisk funkcyjny]
7. Po powrocie do menu wyżej zmiany potwierdź wybierając Gotowe [lewy przycisk funkcyjny]

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wł [ustaw spośród opcji wł/wył]

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wył [ustaw spośród opcji wł/wył]

## Motorola C168

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info > pojawi się:
3. Usługa > wybierz Włącz > przejdź do
4. Wybierz Aktywne kanały > pojawi się:
5. Nowa stacja > wybierz tę opcję:
6.  ... > wpisz numer kanału, np. 33 i wybierz Zapisz
7. St:50\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info > pojawi się:
3. Usługa > wybierz Włącz > przejdź do

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info > pojawi się:
3. Usługa > wybierz Wyłącz > przejdź do

## Motorola C200, C205

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Przechodzimy do opcji Tematy
4. Wciskamy klawisz Wybierz
  - a. Jeśli pojawi się napis Indeks i numer kanału ponownie wciskamy Wybierz
  - b. Wybieramy Dodaj i wprowadzamy numer interesującego nas kanału, po czym potwierdzamy OK.
  - c. Jeśli natomiast zamiast kanału pojawi się komunikat Brak tematów. Dodać temat?, potwierdzamy OK i postępujemy jak powyżej
5. Przechodzimy do opcji Język
6. Wybieramy English. (Polski jest ustawiony standardowo. Nie da się go wyłączyć)
7. Konfiguracja została zakończona

### Aktywacja usługi:

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Włączone

### Dezaktywacja usługi:

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Wyłączone

### Dodatkowe informacje

1. Informacje powinny przychodzić w postaci wiadomości tekstowej

### Kanał 50

W tym modelu dla kanału 50 wiadomości będą wyświetlane podobnie do pozostałych kanałów (SMS). Konfiguracja jest identyczna jak dla pozostałych kanałów

### Ustawienie kanałów:

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Przechodzimy do opcji Tematy
4. Wciskamy klawisz Wybierz
  - a. Jeśli pojawi się napis Indeks i numer kanału ponownie wciskamy Wybierz
  - b. Wybieramy Dodaj i wprowadzamy numer 050, po czym potwierdzamy OK.
  - c. Jeśli natomiast zamiast kanału pojawi się komunikat Brak tematów. Dodać temat?, potwierdzamy OK i postępujemy jak powyżej
5. Przechodzimy do opcji Język
6. Wybieramy English. (Polski jest ustawiony standardowo. Nie da się go wyłączyć)
7. Konfiguracja została zakończona

### Aktywacja usługi:

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Włączone

### Dezaktywacja usługi:

1. W stanie czuwania wciśnij prawy klawisz funkcyjny (oznaczony ikoną koperty)
2. Odnajdujemy Komunikaty
3. Wybieramy opcję Odbierz
4. Ustawiamy ją na Wyłączone

### Dodatkowe informacje

1. Informacje powinny przychodzić w postaci wiadomości tekstowej

## Motorola C550

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji następujących parametrów:
5. Wybierz Aktywne kanały
6. Wybierz opcję [Nowy kanał] i potwierdź:
7. Wprowadź numer kanału i zmianę potwierdź.
8. Wybierz Języki i potwierdź wybierając Zmień
  - a. Język1: Polski [ustaw]
  - b. Język2: English [ustaw]
  - c. Język3: Automatyczny [ustaw]
  - d. Język4: [wybierz dowolny]
9. Po dokonaniu zmian zatwierdź wybierając Gotowe [lewy przycisk funkcyjny]

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wł [ustaw spośród opcji wł/wył]

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wył [ustaw spośród opcji wł/wył]

## Kanał 50 - Gdzie jestem?

### Ustawienie i aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji następujących parametrów:
5. Wybierz Szybki podgląd
6. Wprowadź numer kanału 050 i potwierdź OK [prawy przycisk funkcyjny]
7. Po powrocie do menu wyżej zmiany potwierdź wybierając Gotowe [lewy przycisk funkcyjny]

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wł [ustaw spośród opcji wł/wył]

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości > Usługi informacyjne
2. Przyciśnij
3. Wybierz Ustawienia
4. Dokonaj modyfikacji parametru:
5. Usługa: wył [ustaw spośród opcji wł/wył]

## Motorola C650

### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących). Potwierdź Zapisz szybki podgląd, na liście Języki wybierz Polski i English

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## Motorola CD 930

### Ustawienie i aktywacja

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK
3. Zaznacz Włączone i potwierdź klawiszem OK.
4. Pojawi się komunikat: Podaj kanał - w tym miejscu podaj liczby tematu
5. Wybór zatwierdź klawiszem OK.
6. Akurat umożliwia wpisanie tylko jednego tematu.

### Wyłączenie

1. Z menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK.
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK
3. Zaznacz Wyłączone i potwierdź klawiszem OK.

## Motorola E398

### Kanał 50 - gdzie jestem?

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dostają się często przychodzących) .

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## Motorola EM330

#### Ustawienie

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz Wiadomości
3. Wybierz Menu (środkowy klawisz nawigacyjny)
4. Wybierz Aktywne kanały
5. Wybierz Nowy kanał > pojawi się pole do wpisania kanału:
6. .... > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki widok > pojawi się pole do wpisania kanału > w tym miejscu także wpisz 50 i zaakceptuj OK

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## Motorola L6

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dostają się często przychodzących) .

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## Motorola M3688, M3888, T180, T180 Angel

### Ustawienie i aktywacja

1. W menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK
3. Zaznacz Włączone i potwierdź klawiszem OK.
4. Pojawi się komunikat: Podaj kanał - w tym miejscu podaj liczby tematu
5. Wybór zatwierdź klawiszem OK.
6. Aparat umożliwia wpisanie tylko jednego tematu.

### Wyłączenie

1. Z menu aparatu wybierz opcję Komunikaty i potwierdź wybór klawiszem OK.
2. Następnie wybierz Nadawanie komórkowe i potwierdź wybór klawiszem OK
3. Zaznacz Wyłączone i potwierdź klawiszem OK.

## Motorola MOTORAZR2 V8

**Uwaga:** w pierwszych wersjach oprogramowania, poprawnie działa tylko kanał 50.

### Konfiguracja

Wejść do Menu, wybierz Wiadomości/Opcje (lewy klawisz funkcyjny) /Ustawienia/Uslugi informacyjne > pojawi się

1. Odbieranie > wybierz tę opcję > pojawi się
  - a. Wł. > włączenie usługi
  - b. Wył. > wyłączenie usługi
2. Aktywne kanały > pojawi się lista kanałów > zaznacz numery, tych które mają być aktywne
3. Jeśli na liście nie mażądanego kanału > możesz go dodać. W tym celu wybierz:
4. Opcje > następnie:
5. Dodaj kanał > pojawi się:
6. Wprowadź numer kanału > wpisz numer kanału
7. Wprowadź nazwę kanału > wpisz nazwę i wybierz OK.

## Motorola MPx220

1. Wejść do Menu
2. Wybierz Ustawienia
3. Wybierz Telefon
4. Wybierz Kanały
5. Zaznacz opcje Włącz kanały
6. Wybierz Menu
7. Wybierz Dodaj
8. Zaznacz pole Włącz kanał
9. W opcji Opis wpisz dowolną nazwę
10. W polu Numer kanału wpisz numer kanału
11. Wybierz Wykonano
12. Wiadomości sieciowe będą wyświetlane na pulpicie w stanie czuwania

## Motorola ROKR E1

**Uwaga:** Telefon poprawnie wyświetla tylko komunikaty z kanału 50.

### Kanał 50 - gdzie jestem?

#### Ustawienie

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejść do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących) .

#### Aktywacja

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## Motorola SLVR L7

### Kanał 50 - gdzie jestem?

#### Ustawienie

1. Wejść do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K: \_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dostyc często przychodzących).

#### **Aktywacja**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### **Wyłączenie**

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.

## **Motorola T190**

#### **Ustawienie kanałów:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Później Tematy.
4. Wybierz Indeks, pojawi się lista dostępnych kanałów.
5. Aby dodać kanał wybierz dowolną pozycję i zatwierdź opcją Wybierz (przez przyciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego)
6. Pojawi się napis "Dodaj". Wpisz numer kanału poprzez wpisanie żądanego i zatwierdź OK.
7. Sprawdź również parametry dodatkowe!

#### **Aktywacja usługi:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Wybierz opcję Odbierz, a następnie zaznacz Włączone - wybór potwierdź.

#### **Dezaktywacja usługi:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Wybierz opcję Odbierz, a następnie zaznacz Wyłączone - wybór potwierdź.

#### **Dodatkowe informacje**

1. Informacje powinny przychodzić w postaci wiadomości tekstowej
2. Sprawdź również parametry dodatkowe:
3. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
4. Wiadomości -> Komunikaty -> Języki
5. Spośród dostępnych języków Wybierz kilka języków (podświetlenie i potwierdź), a następnie z listy dostępnych języków koniecznie wybierz Angielski (English)

#### **Kanał 50 - Gdzie jestem**

1. W tym modelu dla kanału 50 wiadomości będą wyświetlane podobnie do pozostałych kanałów (SMS)
2. Konfiguracja jest identyczna jak dla pozostałych kanałów

#### **Ustawienie kanałów:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Później Tematy.
4. Wybierz Indeks, pojawi się lista dostępnych kanałów.
5. Aby dodać kanał wybierz dowolną pozycję i zatwierdź opcją Wybierz (przez przyciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego)
6. Pojawi się napis "Dodaj". Wpisz numer kanału 050 i zatwierdź.

#### **Aktywacja usługi:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Wybierz opcję Odbierz, a następnie zaznacz Włączone - wybór potwierdź.

#### **Dezaktywacja usługi:**

1. Wejdź do menu Wiadomości,
2. Następnie Komunikaty.
3. Wybierz opcję Odbierz, a następnie zaznacz Wyłączone - wybór potwierdź.

#### **Dodatkowe informacje**

1. Informacje powinny przychodzić w postaci wiadomości tekstowej
2. Sprawdź również parametry dodatkowe:
3. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
4. Wiadomości -> Komunikaty -> Języki
5. Spośród dostępnych języków Wybierz kilka języków (podświetlenie i potwierdź), a następnie z listy dostępnych języków koniecznie wybierz Angielski (English)

## **Motorola T192**

#### **Ustawienie**

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Wiadomości sieciowe
4. Wybierz Lista kanałów
5. Wybierz Indeks kanałów

6. Wybierz jedną z pięciu pozycji np.1
7. Wybierz opcję Zmienić; pojawi się:
8. Podaj kanał; wprowadź numer kanału informacyjnego, a następnie zaakceptuj go.

#### Aktywacja

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Wiadomości sieciowe
4. Wybierz Włączone

#### Wyłączenie

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Wiadomości sieciowe
4. Wybierz Wyłączone

## Motorola T720, T720i, T722i

**Uwaga:** na dzień dzisiejszy w modelu tym działa tylko i wyłącznie kanał 50.

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Kanały aktywne
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wyl.

## Motorola V235

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wyl.

## Motorola V3i

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wyl.

## Motorola V3670

### Ustawienie kanałów:

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. Następnie Komunikaty sieciowe.
3. Później Lista kanałów.
4. Wybierz Indeks kanałów, pojawi się lista dostępnych kanałów. !
5. Aby dodać kanał wybierz dowolną pozycję i zatwierdź opcję Zmień (przez przyciśnięcie OK.)
6. Pojawi się napis "Edytuj kanał:" i nr kanału. Zmień nr poprzez wpisanie żądanego i zatwierdź OK.

### Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. Następnie Komunikaty sieciowe.
3. Wybierz Włączony - powinno być zaznaczone

### Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. Następnie Komunikaty sieciowe.
3. Wybierz Wyłączony - powinno być odznaczone.

### Dodatkowe informacje

1. Uwaga: nr kanału 65535 oznacza pusty kanał
2. Maksymalnie można zapisać 5 kanałów.

### Obsługa otrzymanej wiadomości

\* - Zatrzymanie przewijania wiadomości/Kontynuacja przewijania

# - Przewijanie wiadomości CB od początku

C - kasowanie odebranej wiadomości CB

Sprawdź również parametry dodatkowe:

1. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
2. Komunikaty -> Komunikaty sieciowe -> Lista języków
3. Wybierz 2-gi język (podświetlenie i OK.), a następnie z listy dostępnych języków wybierz Angielski (English)

### Wiadomości CB Kanał 50 - Gdzie jestem

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. Następnie Komunikaty sieciowe.
3. Później Lista kanałów.
4. Wybierz Indeks kanałów, pojawi się lista dostępnych kanałów.
5. Aby dodać kanał wybierz dowolną pozycję i zatwierdź opcję Zmień (przez przyciśnięcie OK.)
6. Pojawi się napis "Edytuj kanał:" i nr kanału. Zmień nr poprzez wpisanie 50 i zatwierdź OK.
7. Sprawdź również parametry dodatkowe:

#### Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. następnie Komunikaty sieciowe.
3. Wybierz Włączony - powinno być zaznaczone.
4. Wyłączenie usługi:

#### Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Komunikaty,
2. następnie Komunikaty sieciowe.
3. Wybierz Wyłączony - powinno być odznaczone

#### Dodatkowe informacje

1. Konfiguracja jest identyczna jak pozostałych kanałów
2. Uwaga: nr kanału 65535 oznacza pusty kanał

#### Obsługa otrzymanej wiadomości

\* - Zatrzymanie przewijania wiadomości/Kontynuacja przewijania

# - Przewijanie wiadomości CB od początku

C - kasowanie odebranej wiadomości CB

Sprawdź również parametry dodatkowe:

1. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
2. Komunikaty -> Komunikaty sieciowe -> Lista języków
3. Wybierz 2-gi język (podświetlenie i OK.), a następnie z listy dostępnych języków wybierz Angielski (English)

## Motorola V60, V66

### Ustawienie kanałów:

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Następnie wybierz środkowy przycisk Menu
3. Z dostępnych opcji podświetl i wybierz Ustawienia usług informacyjnych.
4. Później wybierz Kanały aktywne
5. Zaznacz i wybierz opcję [Nowy kanał]
6. Wpisz numer kanału i potwierdź OK

### Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Następnie wybierz środkowy przycisk Menu
3. Z dostępnych opcji podświetl i wybierz Ustawienia usług informacyjnych.
4. Później wybierz Usługa
5. Wybierz opcję Wł i potwierdź Wybierz

### Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Następnie wybierz środkowy przycisk Menu
3. Z dostępnych opcji podświetl i wybierz Ustawienia usług informacyjnych.
4. Później wybierz Usługa
5. Wybierz opcję Wył i potwierdź Wybierz

### Dodatkowe informacje

Sprawdź również parametry dodatkowe:

1. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
2. Wiadomości -> potem wybierz przycisk [Menu] -> Ustawienia usług informacyjnych -> Języki
3. Wybierz Język2: (potwierdź Zmień ), a następnie z listy dostępnych języków wybierz English.
4. Zmiany potwierdź klawiszem Gotowe

### Wiadomości CB Kanał 50 - Gdzie jestem

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Następnie wybierz środkowy przycisk Menu
3. Z dostępnych opcji podświetl i wybierz Ustawienia usług informacyjnych.
4. Następnie wybierz Szybki podgląd. W trybie edycji wpisz 50 (oznaczający kanał 050) i potwierdź OK
5. Aby zapisać ustawienia podświetl Zapisz szybki podgląd > potwierdź Zmień.
6. Następnie zaznacz Nie (aby wiadomości z Kanału 50 nie zapisywały się ponieważ może to przepełnić pam. telef.) i potwierdź Wybierz

### Aktywacja usługi:

1. Jak ustawienie

### Wyłączenie usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości
2. Następnie wybierz środkowy przycisk Menu
3. Z dostępnych opcji podświetl i wybierz Ustawienia usług informacyjnych.
4. Później wybierz Kanały aktywne
5. Podświetl kanał który chcesz wyłączyć K:50 i potwierdź Wyłącz
6. Zostanie wyświetlone pytanie Wyłączyć kanał 50? potwierdź Tak

### Dodatkowe informacje


Informacje będą pojawiały się bezpośrednio pod nazwą operatora

Sprawdź również parametry dodatkowe:


1. Po ustawieniu kanału należy jeszcze ustawić język
2. Wiadomości -> potem wybierz przycisk [Menu] -> Ustawienia usług informacyjnych -> Języki
3. Wybierz Język2: (potwierdź Zmień ), a następnie z listy dostępnych języków wybierz English.
4. Zmiany potwierdź klawiszem Gotowe

## Motorola V70


### Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości -> zatwierdź WYBIERZ. Następnie wciśnij klawisz Menu 
2. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych -> zatwierdź WYBIERZ.
3. Wybierz Kanały aktywne
4. Wybierz [nowy kanał] lub jedną z istniejących pozycji np. SIM50
5. Wprowadź Numer kanału informacyjnego:

### Aktywacja

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości -> zatwierdź WYBIERZ. Następnie wciśnij klawisz Menu 
2. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych -> zatwierdź WYBIERZ.
3. Wybierz opcję Usługa
4. Wybierz Wł.

### Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości -> zatwierdź WYBIERZ. Następnie wciśnij klawisz Menu 
2. Wybierz Ustawienia usług informacyjnych -> zatwierdź WYBIERZ.
3. Wybierz opcję Usługa  
Wybierz Wł.

## Motorola V80

**Uwaga:** Telefon poprawnie wyświetla tylko wiadomości z kanału 50

### Kanał 50 - gdzie jestem?

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K:\_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących) .

### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości

2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wyl.

## Motorola W375

### Kanał 50 - gdzie jestem?

#### Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
5. K:\_ > wpisz kanał np. 50\* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

\* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K: \_ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących).

#### Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

#### Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wyl.