

Sagem my101X

Włączenie

W celu aktywowania kanału 50 aby informacje wyświetlane były pod nazwą operatora, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 2)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wpisz numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Wyłączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wykasuj numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Sagem my200C

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia > Inform lokane
2. Wybierz Lista usług > Opcje > Dodaj wpis >
3. Numer: wprowadz numer kanału np: 050 - lista kanałów
4. Następnie w menu Lista usług znajduje się Lista menu - wybierz ją
5. Z dostępnej listy aby uruchomić usługę wybierz Aktywacja

Sagem MY3022, MY3036

Ustawienie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 8 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 8 3 Lista usług (potwierdź)
4. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów (jeżeli nie ma wprowadzonych pojawi się nazwa NOWA...),
5. Podświetl kanał (lub Nowa...), który chcesz wpisać/zmodyfikować i wybierz prawy klawisz funkcyjny pod komunikatem zmodyf.
6. Następnie wpisz numer kanału, który chcesz dodać do listy
7. Następnie potwierdź prawym klawiszem funkcyjnym (zadziała także OK na klawiszu nawigacyjnym).

Aktywacja

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 8 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 8 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Uaktywuj Dom/Usługi poprzez wciśnięcie centralnego klawisza funkcyjnego z symbolem @.

Wyłączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 8 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 8 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Wyłącz opcję Dom/Usługi poprzez wciśnięcie centralnego klawisza funkcyjnego z symbolem @.

Kanał 050 - "Gdzie jestem" wiadomości sieci

Włączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 8 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 8 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wpisz numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Wyłączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 8 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 8 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wykasuj numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Sagem my400X, my401C, my401X, my411X

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. ID regionu i wybierz klawisz ok > pojawi się:
7. Odebranie - są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > są dwie poniższe opcje. Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Info pojawia się zawsze bezszelestnie. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

- c) Aktywuj
- d) Dezaktywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on ID regionu), wejdź w Opcje - pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby dezaktywować
 - c) Edycja
 - d) Wykasuj > wybierz, żeby całkowicie skasować

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj
8. Powiadomienie > pojawią się 2 opcje - wybierz wg uznania:

Aktywuj

Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

1. Po dodaniu kanału sprawdź opcję Języki w menu Wiadomości:
 - a) Info Lokalne
 - b) Menu info lokal
 - c) Języki
2. Wybierz opcję Wszystkie języki (potwierdź OK)

Dezaktywuj

Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu

1. Wiadomości
2. Inform. Lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać)
3. Wejdź w Opcje
4. Wybierz Konsult. > pojawią się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
5. Następnie Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem my511X

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Inform. lokalne >
2. Wybierz Menu info. lokal. >
3. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
4. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
5. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. ID regionu i wybierz klawisz ok > pojawi się:
6. Odebranie - są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > są dwie opcje:

- a) Aktywuj
- b) Dezaktywuj

Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Info pojawia się zawsze bezszelestnie. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Inform. lokalne
2. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on ID regionu), wejdź w Opcje - pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby dezaktywować
 - c) Edycja
 - d) Wykasuj > wybierz, żeby całkowicie skasować
 - e) Dodaj usługę
 - f) Aktywacja
 - g) Pamięć
 - h) Skasuj wszystkie

- i) Rozpowsz.
- j) Języki

Sagem my721X

Włączenie

1. Wejdź do Menu > Wiadomości > Inform. lokalne > Opcje > Dodaj usługę > pojawi się:
2. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
3. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. ID regionu i wybierz klawisz ok > pojawi się:
4. Odebranie - są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Wyłączony

Powiadomienie > są dwie opcje:

- a) Aktywuj
- b) Wyłączony

Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Info pojawia się zawsze bezszelestnie. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu > Wiadomości > Inform. lokalne
2. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on ID regionu), wejdź w Opcje - pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Wyłączony > wybierz, żeby deaktywować
 - c) Edycja
 - d) Wykasuj > wybierz, żeby całkowicie skasować
 - e) Dodaj usługę
 - f) Aktywacja
 - g) Pamięć
 - h) Skasuj wszystkie
 - i) Rozpowsz.
 - j) Języki

Sagem MY C2

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję > pojawi się:
 - Stref domowa > wpisz 50 i wybierz Potwierdź > kanał 50 został aktywowany*
 - b) Dekatywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj
 - b) Dekatywuj > wybierz tą opcję > informacje kanału 50 zostaną wyłączone

Aby, odczytać całą informację należy wcisnąć prawy klawisz programowy.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
6. Skasuj
7. Edycja > wybierz tą opcję i wpisz numer kanału (lista kanałów) > wybierz Potwierdź >
 - a) 2
 - b) "
 - c) "
 - d) 10

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Wybierz Lista menu i wejdź w Opcje
5. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:

4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
 - a) Skasuj > wybierz tą opcję, aby wyłączyć określony kanał.
 - b) Edycja

Sagem myC2-3

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Info BTS i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie < są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawią się Opcje

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on Info BTS). i wejdź w Opcje, pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby deaktywować
 - c) Edycja
 - d) Skasować > wybierz, żeby całkowicie skasować.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawią się Opcje

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

Aktywuj > Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

Dezaktywuj

Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu

1. Wiadomości
2. Inform. lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać)
3. Wejdź w Opcje
4. Wybierz Konsult.
5. Pojawią się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
6. Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem myC-4

Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal.
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału i zaakceptuj > pojawi się:

6. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę kanału i zaakceptuj > pojawi się:
7. Odbieranie > wybierz Aktywuj i Potwierdź > pojawi się:
8. Powiadomienie > wybierz Aktywuj i Potwierdź
9. Kanał został Ustawiony

Włączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja
5. Wybierz Aktywuj i potwierdź

Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja
5. Wybierz Dezaktywuj i potwierdź

Sagem My X1, myX1-2 trio

Ustawienie

W celu uaktualnienia listy dostępnych tematów, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 3)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 3 Lista usług (potwierdź)
4. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów (jeżeli nie ma wprowadzonych pojawi się nazwa NOWA...),
5. Podświetl kanał (lub Nowa...), który chcesz wpisać/zmodyfikować i wybierz prawy klawisz funkcyjny pod komunikatem zmodyf.
6. Następnie wpisz numer kanału, który chcesz dodać do listy
7. Następnie potwierdź prawym klawiszem funkcyjnym (zadziała także OK na klawiszu nawigacyjnym).

Aktywacja

W celu włączenia dostępnych tematów, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 1)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Uaktywuj Dom/Usługi poprzez wciśnięcie środkowego klawisza programowego .

Wyłączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Wyłącz opcję Dom/Usługi poprzez wciśnięcie środkowego klawisza programowego

Włączenie kanału 50

W celu aktywowania kanału 50 aby informacje wyświetlane były pod nazwą operatora, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 2)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wpisz numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Wyłączenie kanału 50

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wykasuj numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK.

Sagem My X2

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję > pojawi się:
 - Stref domowa > wpisz 50 i wybierz Potwierdź > kanał 50 został aktywowany*
 - b) Dezaktywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj
 - b) Dezaktywuj > wybierz tą opcję > informacje kanału 50 zostaną wyłączone

Aby, odczytać całą informację należy wcisnąć prawy klawisz programowy.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
 - a) Skasuj
 - b) Edycja > wybierz tą opcję i wpisz numer kanału (lista kanałów) > wybierz Potwierdź >
 - c) 2
 - d) "
 - e) "
 - f) 10

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Wybierz Lista menu i wejdź w Opcje
5. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
 - a) Skasuj > wybierz tą opcję, aby wyłączyć określony kanał.
 - b) Edycja

Sagem myX2-2m, myX3-2

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Info BTS i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie < są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się Opcje

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

* **Uwaga** w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on Info BTS). i wejdź w Opcje, pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby dezaktywować
 - c) Edycja
 - d) Skasować > wybierz, żeby całkowicie skasować.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się Opcje

- c) Aktywuj
- d) Dezaktywuj

Tu według uznania wybierz:

Aktywuj > Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

Dezaktywuj

1. Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu
2. Wiadomości

3. Inform. lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać) i wejdź w Opcje,
4. Wybierz Konsult. > pojawią się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
5. Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem myX5

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję > pojawi się:
 - Stref domowa > wpisz 50 i wybierz Potwierdź > kanał 50 został aktywowany*
 - b) Dezaktywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Kod strefy kraj. > pojawi się:
4. Dom
 - a) Aktywuj
 - b) Dezaktywuj > wybierz tą opcję > informacje kanału 50 zostaną wyłączone

Aby, odczytać całą informację należy wcisnąć prawy klawisz programowy.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
6. Skasuj
7. Edycja > wybierz tą opcję i wpisz numer kanału (lista kanałów) > wybierz Potwierdź >
8. 2
9. "
10. "
11. 10

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Wybierz Lista menu i wejdź w Opcje
5. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Połączenia
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Lista usług > pojawi się:
4. Lista menu
5. 1 > wybierz jedną z 10 pozycji (wejdź w Opcje) > pojawi się:
6. Skasuj > wybierz tą opcję, aby wyłączyć określony kanał.
7. Edycja

Sagem myX5-2

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. ID regionu i wybierz klawisz ok > pojawi się:

7. Odebranie - są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > są dwie poniższe opcje. Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on ID regionu), wejdź w Opcje - pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby deaktywować
 - c) Edycja
 - d) Wykasuj > wybierz, żeby całkowicie skasować

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się 2 opcje - wybierz wg uznania:

Aktywuj > Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

1. Po dodaniu kanału sprawdź opcję Języki w menu Wiadomości
 - a) Info Lokalne
 - b) Menu info lokal
 - c) Języki
2. Wybierz opcję Wszystkie języki (potwierdź OK)

Dezaktywuj

Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu

1. Wiadomości
2. Inform. lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać)
3. Wejdź w Opcje
4. Wybierz Konsult. > pojawią się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
5. Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem myX5-2v, myZ55

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. ID regionu i wybierz klawisz ok > pojawi się:
7. Odebranie - są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > są dwie poniższe opcje. Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

* Uwaga w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on ID regionu), wejdź w Opcje - pojawi się:

4. Konsult.
5. Dezaktywuj > wybierz, żeby deaktywować
6. Edycja
7. Wykasuj > wybierz, żeby całkowicie skasować

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne >
3. Wybierz Menu info. lokal. >
4. Wybierz Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się 2 opcje - wybierz wg uznania:

Aktywuj > Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

3. Po dodaniu kanału sprawdź opcję Języki w menu Wiadomości
 - a) Info Lokalne
 - b) Menu info lokal
 - c) Języki
4. Wybierz opcję Wszystkie języki (potwierdź OK)

Dezaktywuj

Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu

1. Wiadomości
2. Inform. lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać)
3. Wejdź w Opcje
4. Wybierz Konsult. > pojawią się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
5. Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem myX5m, Sagem myX6

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer 50 i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Info BTS i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie < są dwie opcje:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
 - b) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się Opcje

1. Aktywuj
2. Dezaktywuj

Dla kanału 50 opcje te nie mają znaczenia. Wybierz tylko Potwierdź > pojawi się komunikat: OK Gotowe > Kanał 50 jest aktywny

* **Uwaga** w niektórych przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć telefon, aby usługa się uaktywniła.

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz aktywny kanał 50 (na naszym przykładzie nazywa się on Info BTS). i wejdź w Opcje, pojawi się:
 - a) Konsult.
 - b) Dezaktywuj > wybierz, żeby dezaktywować
 - c) Edycja
 - d) Skasować > wybierz, żeby całkowicie skasować.

Ustawienie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu info. lokal. i wejdź w Opcje i wybierz:
4. Dodaj usługę > pojawi się:
5. Numer > wpisz numer kanału (lista kanałów) i wybierz Potwierdź > pojawi się:
6. Nazwa > wpisz dowolną nazwę np. Kanał i wybierz Potwierdź > pojawi się:
7. Odebranie > są dwie opcje:

- a) Aktywuj > wybierz tą opcję, a następnie Potwierdź:
- b) Dezaktywuj
- c) Aktywuj
- d) Dezaktywuj

Powiadomienie > pojawiają się Opcje

Tu według uznania wybierz:

Aktywuj > Info o nowych wiadomościach będzie przychodziła w formie SMS

Dezaktywuj

1. Żeby sprawdzić nowe wiadomości należy wejść do Menu
2. Wiadomości
3. Inform. lokalne > w tym menu w momencie wybierz serwis (kanał z którego wiadomości chcesz odczytać) i wejdź w Opcje,
4. Wybierz Konsult. > pojawiają się otrzymane informacje, zaznacz jedną z nich i wybierz
5. Odczytaj.

Włączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz Menu Info. lokal.
4. Wybierz Aktywacja > pojawi się:
 - a) Aktywuj > wybierz tą opcję, aby aktywować usługę
 - b) Dezaktywuj

Wyłączenie

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Wybierz Inform. lokalne
3. Wybierz jeden z kanałów, a następnie wybierz Opcje
4. W tym momencie wybierz Dezaktywuj, żeby wyłączyć dany kanał.

Sagem myH10L

Ustawienie

W celu uaktualnienia listy dostępnych tematów, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 3)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 3 Lista usług (potwierdź)
4. Zostanie wyświetlona lista dostępnych kanałów (jeżeli nie ma wprowadzonych pojawi się nazwa NOWA...),
5. Podświetl kanał (lub Nowa...), który chcesz wpisać/zmodyfikować i wybierz prawy klawisz funkcyjny pod komunikatem zmodyf.
6. Następnie wpisz numer kanału, który chcesz dodać do listy:

następnie potwierdź prawym klawiszem funkcyjnym (zadziała także OK na klawiszu nawigacyjnym).

Aktywacja

W celu włączenia dostępnych tematów, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 1)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Uaktywnij Dom/Usługi poprzez wciśnięcie prawego klawisza programowego .

Wyłączenie

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 1 Aktywacja (potwierdź)
4. Wyłącz opcję Dom/Usługi poprzez wciśnięcie prawego klawisza programowego

Kanał 050 - "Gdzie jestem" wiadomości sieciowe

Włączenie

W celu aktywowania kanału 50 aby informacje wyświetlane były pod nazwą operatora, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 2)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wpisz numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK

Wyłączenie

W celu aktywowania kanału 50 aby informacje wyświetlane były pod nazwą operatora, wybierz kolejno opcje menu (można przesunąć klawisz nawigacyjny w dół a następnie wybrać na klawiaturze kolejno 3 9 2)

1. 3 Usługi połączeń (potwierdź)
2. Następnie 3 9 Informacje lokalne (potwierdź)
3. Z kolejnego podmenu wybierz 3 9 2 Kod strefy krajowej (potwierdź)
4. W opcji Strefa domowa wykasuj numer kanału 050 i potwierdź klawiszem OK