

Siemens C25

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Inne
3. Wybierz CB Ustawienia
4. Wybierz Tematy
5. Wybierz Dodaj nowy temat; pojawi się lista kanałów
6. Wybierz Zdefiniować nowy t...; pojawia się: Nr Id. Tematu
7. Wpisz numer danego kanału i zaakceptuj OK.

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcje Inne
3. Wybierz CB Ustawienia; zostanie wyświetlone menu Wiadomość CB
4. Klawiszem funkcyjnym ustaw na Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcje Inne
3. Wybierz CB Ustawienia; zostanie wyświetlone menu Wiadomość CB
4. Klawiszem funkcyjnym ustaw na Wyłączone

Siemens C35i, C45, M35i, ME45, S35i, S45, SL42/SL45, MT50, M50, C55, C56, CT56, 6688i, M46, 3118

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały informacyjne
4. Wybierz Lista tematów
5. Następnie Nowy Kanał; zostanie wyświetlony <Temat ID> oraz <Nazwa>
6. Wprowadź numer danego kanału oraz jego nazwę

Aby włączyć / wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach wprowadzonych do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały informacyjne
4. Zaznacz / odznacz Kanał

Aby wyłączyć / włączyć odbieranie wiadomości na danym kanale, wprowadzonym do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały informacyjne
4. Wybierz Lista tematów
5. Następnie dany kanał
6. W menu wybierz Wyłącz / Włącz kanał

Siemens S25

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały inform.
4. Wybierz temat
5. Wciśnij klawisz wejścia do menu
6. Wybierz Nowy wpis; zostanie wyświetlony <Numer ID kanału>
7. Wprowadź numer danego kanału i zaakceptuj OK; pojawi się <Nazwa>
8. Wpisz nazwę kanału i zaakceptuj OK.

Aby włączyć / wyłączyć odbieranie wiadomości na kanałach wprowadzonych do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały inform.
4. Zaznacz / odznacz Odbiór CB

Aby wyłączyć / włączyć odbieranie wiadomości na danym kanale, wprowadzonym do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz Kanały inform
4. Wybierz temat
5. Następnie dany kanał
6. W menu wybierz Wył.

Siemens C30

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu głównego
2. Wybierz opcję Ustawienia wiadomości
3. Wybierz Ustawienia komunikatów

4. Wybierz Kanał komunikatów
5. Przejdź do wolnej pozycji
6. Potwierdź klawiszem z zieloną kropką
7. Następnie wprowadź numer i nazwę danego kanału

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu głównego
2. Wybierz opcję Ustawienia wiadomości
3. Wybierz Włącz/wyłącz komunikatów
4. Wybierz Włączone

Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu głównego
2. Wybierz opcję Ustawienia wiadomości
3. Wybierz Włącz/wyłącz komunikatów
4. Wybierz Wyłączone

Siemens A25/A36/A40

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz CB Ustawienia
4. Wybierz ID kanału
5. Wybierz opcję Zmień; pojawia się pole do wpisania numeru kanału
6. Wprowadź numer danego kanału i zaakceptuj OK.

Włączanie / Wyłączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz CB Ustawienia; pojawia się CB Wiadomości
4. Wybierz Zmień

Siemens A60

Ustawienie i aktywacja kanałów:

1. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję
2. Lista tematów wybierz Nowy kanał
3. ID tematu > wpisz numer kanału np. 000
4. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę np. Informator i zaakceptuj OK i przejdź do opcji: [wciśnij raz czerwoną słuchawkę]

Wyłączenie kanału:

1. Wejdź do menu Wiadomości > Ustawienia> Usługi CB. > Lista tematów
2. Pojawi się lista wpisanych kanałów np. Kanał:000
3. Podświetl kanał, który chcesz wyłączyć np. Kanał:000
4. Wyłącz tą go poprzez opcję Zmień
5. Obok nazwy symbol oznacz wyłączony kanał

Siemens C62

Ustawienie i aktywacja kanałów:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB
2. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję:
3. Lista tematów wybierz Nowy temat
4. ID tematu > wybierz [lewym klawiszem funkcyjnym] Edytuj i wpisz numer kanału np. 040
5. Nazwa > wybierz Edytuj i wpisz dowolną nazwę np. Informator, zaakceptuj OK, gdy już dokonasz zmian wybierz Zapisz i przejdź do opcji: [wciśnij raz czerwoną słuchawkę]
6. Wybór języka > wybierz Wszystkie

Wyłączenie kanału:

1. Wejdź do menu Wiadomości > Ustawienia> Usługi CB. > Lista tematów
2. Pojawi się lista wpisanych kanałów np. Kanał:000
3. Podświetl kanał, który chcesz wyłączyć np. Kanał:000
4. Wyłącz tą go poprzez opcję Zmień
5. Obok nazwy symbol oznacz wyłączony kanał

Siemens MC60, M57, MC66, A65

Ustawienie i aktywacja kanałów:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB
2. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję
3. Lista tematów wybierz Nowy kanał
4. ID tematu > wpisz numer kanału np. 000
5. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę np. Informator i zaakceptuj OK i przejdź do opcji: [wciśnij raz czerwoną słuchawkę]
6. Auto wyświetl > wybierz tą opcję
7. Wszystkie > wybierz tą opcję
8. Następnie cofnij się o poziom wyżej menu
9. Wybór języka > wybierz Wszystk

Wyłączenie kanału:

1. Wejdź do menu Wiadomości > Ustawienia> Usługi CB. > Lista tematów
2. Pojawi się lista wpisanych kanałów np. Kanał:000
3. Podświetl kanał, który chcesz wyłączyć np. Kanał:000
4. Wyłącz tą go poprzez opcję Zmień
5. Obok nazwy symbol oznacz wyłączony kanał

Siemens SL55, C60, S56, S57, SL50, SL56, S55

Ustawienie i aktywacja:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB
2. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję
3. Lista tematów wybierz Nowy temat
4. ID tematu > wpisz numer kanału
5. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę np. Region i zaakceptuj OK i przejdź do opcji: (wcisnij raz czerwoną słuchawkę)
6. Auto wyświetl > wybierz tą opcję
7. Wszystkie > wybierz tą opcję
8. Następnie cofnij się o poziom wyżej menu
9. Wybór języka > wybierz Wszystkie

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB
2. Kanał > poprzez opcję Zmień wyłącz tą opcję

Siemens C75, CX65, CXT65, CXV65, CX66, CX70, CX70Emoty, CX75, CXV70, C75V

Wybór języka

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Usługi CB, następnie Język

Wybór kanałów

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Usługi CB, następnie zaznaczyć Kanał
4. Wybrać Lista tematów i dodatkowo zaznaczyć Lista tematów

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wybierz Menu
2. Następnie Wiadomości, potem Ustawienia
3. Wybierz opcję Usługi CB, następnie zaznaczyć Auto Wyświetl

Włączanie odbioru informacji lokalnych

1. Aby włączyć te funkcje należy włączyć kanał 50

Siemens SX1

Wprowadzanie kanałów do telefonu

1. Wejdź do Menu > wybierz Wiadom.
2. Wybierz Opcje
3. Wybierz Kom. Sieciowe
4. Wybierz Opcje
5. Wybierz Temat, a następnie Dodaj ręcznie
6. Nazwa tematu > wpisz dowolną nazwę
7. Numer tematu > wpisz numer kanału i zaakceptuj OK.
8. Po wpisaniu numeru kanału i zaakceptowaniu OK pojawi się:

044 Kanał przykładowy > w tym momencie należy subskrybować (aktywować) ten kanał w tym celu zaznaczyć (podświetlić) dany kanał, wejdź w opcję i wybierz Opcje i wybierz opcję Subskrybuj > pojawi się:

044 Kanał przykładowy > kanał jest uaktywniony i po nadejściu wiadomości pojawi się > możesz wejść w wiadomość (Żeby sprawdzić czy przyszła nowa wiadomość sieciowa wejdź do Menu > Wiad. > wiadomości Opcje > Kom. sieciowe) i odczytać ją.

Odczyt wiadomości

Są dwa sposoby odczytywania wiadomości sieciowych:

1. Sposób pierwszy (bez sygnalizacji na wyświetlaczu) > sprawdzanie czy przyszedł nowy poprzez wejście do Menu > Wiad. > wiadomości Opcje > Kom. sieciowe > w tym momencie możesz zobaczyć nowe wiadomości.
2. Sposób drugi (z sygnalizacją o nowej wiadomości na wyświetlaczu) > Nowe wiadomości są sygnalizowane na wyświetlaczu, gdy dany kanał ustawisz jako tzw. gorąca wiadomość < w tym celu wejdź do Menu > Wiad. > Opcje > Wiad. sieciowe > w tym momencie zaznacz kanał, z którego wiadomości mają być sygnalizowane jako "gorące" i wejdź w Opcje i wybierz Zasn. jako "gorący" > pojawi się:

044 Kanał przykładowy > od tej chwili każda nowa wiadomość (z danego kanału) sygnalizowane będzie komunikatem w stanie czuwania

Odebrano wiadomość sieciową > wybór opcji Odczyt powoduje bezpośredni dostęp do opcji wiadomości Sieciowych.

Włączanie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu > wybierz Wiadom.
2. Wybierz Opcje
3. Wybierz Kom. Sieciowe
4. Wybierz Opcje
5. Wybierz Ustawienia

6. Wybierz Odbiór
7. Wybierz Włączone

Wyłączenie odbioru wprowadzonych do telefonu kanałów

1. Wejdź do Menu > wybierz Wiadom.
2. Wybierz Opcje
3. Wybierz Kom. Sieciowe
4. Wybierz Opcje
5. Wybierz Ustawienia
6. Wybierz Odbiór
7. Wybierz Włączone

Siemens EF81

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości > Ustawienia
2. Następnie Usługi CB
3. Wybierz pierwszą pozycję Lista tematów > Opcje > Dodaj wg indeksu:
 - a. Wpisz nowy kanał np: wpisz dla lokalizacji 050
 - b. W menu wyżej ustaw na Wł opcje Odbieraj emisje i Wyśw CB
4. Wiadomości CB są widoczne w telefonie centralnie na wyświetlaczu

Siemens S68

1. Wejdź do Menu i wybierz Wiadomości
2. Następnie Usługi CB
 - a. Wybierz pierwszą pozycję Kanał i wybieramy włącz.
 - b. Następnie wybierz Lista tematów a w niej Nowy kanał
3. Nowy kanał
4. Wpisz ID tematu dla lokalizacji 050
5. Wpisz Nazwę - wpisz dowolną nazwę
 - a. Autowyświetlanie wybierz Tylko nowe
 - b. Wybierz opcję Wybór Języka i zaznacz English (mogą być wybrane też inne języki)

Siemens A50, A52, A57

Ustawienie:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform.
2. Wybierz Lista tematów
3. Wybierz <Nowy kanał> lub edytuj już zapisane pozycje
4. Wprowadź ID tematu: np. 033 i wciśnij klawisz ze strzałką w dół q
5. Wprowadź dowolną Nazwę np. 'Region' i zatwierdź OK
6. Wybierz 5Auto wyświetl.
7. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
8. Przy nazwie opcji pojawi się symbol v
9. Wybierz Wybór języka następnie 5Wszystkie i zaznacz symbolem v

Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform.
2. Wybierz 5 Kanał
3. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
4. Przy nazwie opcji pojawi się symbol v- oznacza włączenie odbioru

UWAGA: Łącznie może być aktywowanych maksymalnie 5 kanałów.

Przy próbie aktywacji kolejnego pojawia się komunikat „Najpierw dezaktywuj temat” oznaczający, konieczność dezaktywacji jednego z aktualnie włączonych kanałów.

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform..
2. Wybierz v Kanał
3. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
4. Przy nazwie opcji zniknie symbol v- co oznacza wyłączenie odbioru

Siemens A75, CF62, AX75, CF110, AF51, AL21, AX72

Ustawienie i aktywacja kanałów:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB. > pojawi się:
2. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję: i przejdź do opcji:
3. Lista tematów wybierz Nowy kanał > pojawi się:
4. ID tematu > wpisz numer kanału np. 000
5. i przejdź do:
6. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę np. Informator i zaakceptuj OK i przejdź do opcji: [wciśnij raz czerwoną słuchawkę]

Wyłączenie kanału:

1. Wejdź do menu Wiadomości > Ustawienia> Usługi CB. > Lista tematów>
2. Pojawi się lista wpisanych kanałów np. Kanał:000:
3. Podświetl kanał, który chcesz wyłączyć np. Kanał:000:
4. Wyłącz tą go poprzez opcję Zmień
5. Obok nazwy symbol oznacz wyłączony kanał.

Kanał 50 - Gdzie jestem - konfiguracja

Ustawienie i aktywacja kanałów:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB. > pojawi się:
2. Kanał > poprzez opcję Zmień włącz tą opcję: i przejdź do opcji:
3. Lista tematów wybierz Nowy kanał > pojawi się:
4. ID tematu > wpisz 050 i przejdź do:
5. Nazwa > Wpisz dowolną nazwę np. Region i zaakceptuj OK i przejdź do opcji: [wciśnij raz czerwoną słuchawkę]

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości > wybierz Ustawienia, następnie Usługi CB. > pojawi się:
2. Kanał > poprzez opcję Zmień wyłącz tą opcję:

Siemens C65, CT65, CV65, C66, CT66, CV66, SL65, C70, C72V, CXT70, M65, ME75, M65, M6V, M6C, M75, S65, S6V, S6C, S66, SK65, SP65

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Przesuń dźwostik w dół do pozycji Ustaw. wiad. i ją wybierz
3. Dalej przesuń dźwostik w dół do pozycji Usługi CB i ją wybierz. Pojawi się kilka pozycji:
4. Kanał - wybierz PKF Zmień aby włączyć () usługę i przesuń dźwostik w dół do [zdjęcie fistaszka wyłącza usługę]:
5. Lista tematów - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
6. <Nowy kanał> - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
7. ID tematu: - wpisz numer kanału np. 021i dalej Nazwa: np. On szuka jej [nazwa nie jest wymagana, można pozostawić puste pole] Dalej potwierdź wpis PKF OK
8. Wyświetli się lista tematów z zaznaczonym kanałem, który dodałeś. W celu dodania nowych kanałów ponownie wybierz opcję Nowy kanał. Pamiętaj, że jednocześnie możesz otrzymywać informacje tylko z 5 kanałów. Wciśnij 1 raz krótko czerwoną słuchawkę aby cofnąć się o jeden poziom wyżej w menu.
9. Przejdź do pozycji Auto. wyświetl. i ją wybierz PKF. Pojawią się trzy poniższe opcje. Zaznacz wg uznania czy chcesz aby wiadomości były wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu. Aktywna pozycja jest zaznaczona
 - a. Wył.
 - b. Wszystkie
 - c. Tylko nowe
10. Dalej przesuwając dźwostik w dół przejdź do pozycji Wybór języka i ją wybierz. Z listy dostępnych opcji zaznacz Wszystkie. Konfiguracja jest zakończona. Powrót do ekranu stanu czuwania po wciśnięciu kilka razy krótko czerwoną słuchawkę. Aby przyspieszyć otrzymywanie informacji z kanałów wyłącz i włącz telefon.

Kanał 50

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Przesuń dźwostik w dół do pozycji Ustaw. wiad. i ją wybierz
3. Dalej przesuń dźwostik w dół do pozycji Usługi CB i ją wybierz. Pojawi się kilka pozycji:
4. Kanał - wybierz PKF Zmień aby włączyć () usługę i przesuń dźwostik w dół do [zdjęcie fistaszka wyłącza usługę]:
5. Lista tematów - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
6. <Nowy kanał> - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
7. ID tematu: - wpisz numer kanału np. 050 i dalej Nazwa: np. Gdzie jestem [nazwa nie jest wymagana, można pozostawić puste pole] Dalej potwierdź wpis PKF OK
8. Wyświetli się lista tematów z zaznaczonym kanałem, który dodałeś. Wciśnij 1 raz krótko czerwoną słuchawkę aby cofnąć się o jeden poziom wyżej w menu.
9. Przejdź do pozycji Auto. wyświetl. i ją wybierz PKF. Pojawią się trzy poniższe opcje. Zaznacz wg uznania czy chcesz aby wiadomości były wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu. Aktywna pozycja jest zaznaczona
 - a. Wył.
 - b. Wszystkie
 - c. Tylko nowe
10. Dalej przesuwając dźwostik w dół przejdź do pozycji Wybór języka i ją wybierz. Z listy dostępnych opcji zaznacz Wszystkie. Konfiguracja jest zakończona. Powrót do ekranu stanu czuwania po wciśnięciu kilka razy krótko czerwoną słuchawkę. Aby przyspieszyć otrzymywanie informacji wyłącz i włącz telefon.

Siemens E10

1. Wejdź do menu POCZTA, następnie wybierz informacja lokalna.
2. Możesz dodać kanał wybierając wciskając klawisz . Potem Inny. Pojawi się pytanie o numer tematu [wpisz jeden z poniższej tabeli] potem pojawi się pytanie o nazwę tematu [wpisz dowolną nazwę] i temat zostanie dodany.

Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu POCZTA, następnie wybierz informacja lokalna.
2. Wybierz Wł. i potwierdź klawiszem po prawej stronie pod wyświetlaczem.

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu POCZTA, następnie wybierz informacja lokalna.
2. Wybierz Wył. i potwierdź klawiszem po prawej stronie pod wyświetlaczem.

Siemens S45i

Ustawienie:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform.
2. Wybierz Lista tematów
3. Wybierz <Nowy kanał> lub edytuj już zapisane pozycje
4. Wprowadź ID tematu: 050 i wciśnij klawisz ze strzałką w dół □
5. Wprowadź dowolną Nazwę np. 'Region' i zatwierdź OK
6. Wybierz Auto wyświetl.

7. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
8. Przy nazwie opcji pojawi się symbol V
9. Wybierz Wybór języka następnie Wszystkie i zaznacz symbolem V

Aktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform.
2. Wybierz Kanał
3. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
4. Przy nazwie opcji pojawi się symbol V- oznacza włączenie odbioru

Dezaktywacja usługi:

1. Wejdź do menu Wiadomości, następnie Kanały inform..
2. Wybierz V Kanał
3. Wybierz Zmień - Prawy klawisz kropki
4. Przy nazwie opcji zniknie symbol V- co oznacza wyłączenie odbioru

UWAGA: Łącznie może być aktywowanych maksymalnie 5 kanałów. Przy próbie aktywacji kolejnego pojawia się komunikat „Najpierw dezaktywuj temat” oznaczający, konieczność dezaktywacji jednego z aktualnie włączonych kanałów.

Siemens SL45i

Ustawienie

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz opcję Kanały inform.
4. Wybierz opcję Lista tematów; pojawi się
5. Nowy Kanał
6. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony
7. <Temat ID>
8. Wprowadź numer kanału informacyjnego
9. <Nazwa>
10. Wprowadź nazwę np. Info obszarowe i zaakceptuj.
11. Kanał zostaje uaktywniony

Aktywacja/Dezaktywacja

1. Wejdź do Menu
2. Wybierz opcję Wiadomości
3. Wybierz opcję Kanały inform.
4. Wybierz opcję Kanał
5. Poprzez wybór opcji Zmień włączasz lub wyłączasz funkcję

Siemens ST60, ST55

Uwaga: Pierwsze wersje oprogramowania telefonu nie będą wspierały usługi Wiadomości sieciowych (usługa nie działa prawidłowo). Sytuacja ta zmieni w raz z pojawieniem się nowszych wersji oprogramowania (o czym będziemy informować).

Ustawienie i aktywacja

1. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Odbiór - ustawiamy włączone
2. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Lista tematów -> Ust. użyt. (tu wpisujemy numer kanału i dowolną nazwę)
3. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Lista tematów -> Bieżący->Nowy wpis (z listy stworzonej wcześniej wybieramy kanały do uaktywnienia)
4. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Automatyczne wyświetlanie - ustawiamy włączone
5. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Języki CB -> wybieramy angielski

Dezaktywacja usługi:

1. Menu->Wiadomości-> Kom sieciowe -> Odbiór - ustawiamy wyłączone

Siemens CXT 70

Ustawienie

Wejdź do menu i wybierz Wiadomości

Przesuń dżojstik w dół do pozycji Ustaw. wiad. i ją wybierz

Dalej przesuń dżojstik w dół do pozycji Usługi CB i ją wybierz. Pojawi się kilka pozycji:

1. Kanał - wybierz PKF Zmień aby włączyć () usługę i przesuń dżojstik w dół do:
2. Lista tematów - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
 - a. <Nowy kanał> - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
 - i. ID temetu: - wpisz numer kanału np. 021i dalej Nazwa: np. On szuka jej [nazwa nie jest wymagana, można pozostawić puste pole] Dalej potwierdź wpis PKF OK
 - b. Wyświetli się lista tematów z zaznaczonym kanałem, który dodałeś. W celu dodania nowych kanałów ponownie wybierz opcję Nowy kanał. Pamiętaj, że jednocześnie możesz otrzymywać informacje tylko z 5 kanałów. Wciśnij 1 raz krótko czerwoną słuchawkę aby cofnąć się o jeden poziom wyżej w menu.
3. Przejdź do pozycji Auto. wyświetl. i ją wybierz PKF. Pojawią się trzy poniższe opcje. Zaznacz wg uznania czy chcesz aby wiadomości były wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu. Aktywna pozycja jest zaznaczona
 - a. Wył.
 - b. Wszystkie
 - c. Tylko nowe
4. Dalej przesuwając dżojstik w dół przejdź do pozycji Wybór języka i ją wybierz. Z lisy dostępnych opcji zaznacz Wszystkie. Konfiguracja jest zakończona. Powrót do ekranu stanu czuwania po wciśnięciu kilka razy krótko czerwoną słuchawki. Aby przyspieszyć otrzymywanie informacji z kanałów wyłącz i włącz telefon.

Kanał 50 - Gdzie jestem? - Ustawienie

Wejdź do menu i wybierz Wiadomości

Przesuń dżojstik w dół do pozycji Ustaw. wiad. i ją wybierz

Dalej przesun dżojstik w dół do pozycji Usługi CB i ją wybierz. Pojawi się kilka pozycji:

1. Kanał - wybierz Zmień aby włączyć usługę i przesun dżojstik w dół do [zdjęcie fistaszka wyłącza usługę]:
2. Lista tematów - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
 - a. <Nowy kanał> - wybierz pozycję PKF. Pojawi się:
 - i. ID temetu: - wpisz numer kanału np. 050 i dalej Nazwa: np. Gdzie jestem [nazwa nie jest wymagana, można pozostawić puste pole] Dalej potwierdź wpis PKF OK
 - b. Wyświetli się lista tematów z zaznaczonym kanałem, który dodałeś. Wciśnij 1 raz krótko czerwoną słuchawkę aby cofnąć się o jeden poziom wyżej w menu.
3. Przejdź do pozycji Auto. wyświetl. i ją wybierz PKF. Pojawią się trzy poniższe opcje. Zaznacz wg uznania czy chcesz aby wiadomości były wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu. Aktywna pozycja jest zaznaczona
 - a. Wył.
 - b. Wszystkie
 - c. Tylko nowe
4. Dalej przesuwając dżojstik w dół przejdź do pozycji Wybór języka i ją wybierz. Z listy dostępnych opcji zaznacz Wszystkie. Konfiguracja jest zakończona. Powrót do ekranu stanu czuwania po wciśnięciu kilka razy krótko czerwonej słuchawki. Aby przyspieszyć otrzymywanie informacji wyłącz i włącz telefon.

Siemens U15

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM

Uwaga: Pierwsze dostawy telefonów nie wspierają usługi wiadomości sieciowych (Brak opcji w menu telefonu). W tej chwili pojawiły się wersje oprogramowania, które umożliwiają korzystanie z kanału 50. Wszyscy Klienci mogą zgłosić się do serwisów w celu aktualizacji oprogramowania (nieodpłatnie gdy telefon posiada gwarancję)

Niestety nadal występują problemy z komunikatami Tu i teraz więc na dzień dzisiejszy informujemy, że telefon nie wspiera tej usługi.

Kanał 50 - Gdzie jestem?

Uwaga: wiadomości Tu i Teraz działają tylko, gdy telefon korzysta z sieci 2G. Zmiana trybu > Menu > Ustawienia > Ustawienia Telefonu > Tryb sieci > GSM

Ustawienie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Aktywne kanały
4. Wybierz Nowy kanał > pojawi się:
 - a. K:_ > wpisz kanał np. 50* i zaakceptuj Ok > kanał zostanie zaprogramowany

* Gdy chcesz otrzymywać info ze stacji bazowych w formie bezszelestnej (info pojawia się na wyświetlaczu) wejdź do menu Ustawienia usług info wybierz opcję Szybki podgląd > pojawi się K: _ > w tym miejscu także wpisz 50. Gdy tego nie uczynisz, informacje stacji bazowych pojawiać się będą w formie SMS (dosyć często przychodzących) .

Aktywacja

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wł.

Wyłączenie

1. Wejdź do menu i wybierz Wiadomości
2. Wciśnij klawisz Menu i wybierz Ustawienia usług info
3. Wybierz Usługa > i wybierz Wył.